

FICHE TECHNIQUE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE TECHNICAL SHEET ELECTRICAL DISTRIBUTION

ARMOIRE 125A TETRA FDB 30 FDB 30 125A THREE PHASE DISTRIBUTION BOARD

Ref : FDB30

- Entrée/Input : 1 C-FORM 125amp 5p 6h 400V IP67
- Sorties/Outputs :
 - 6 C-FORM 16amp 3p 6h 230V IP44
 - 3 C-FORM 32amp 3p 6h 230V IP44
 - 2 C-FORM 32amp 5p 6h 400V IP44
 - 2 C-FORM 63amp 5p 6h 400V IP44
- Protection/circuit breaker
 - 1 MCB 125amp 4p (MAIN) + 1 panic button / arret d'urgence
 - 6 RCBO 16amp 1pN-C 4.500A IΔn 0,03A AC type
 - 3 RCBO 32amp 1pN-C 4.500A IΔn 0,03A AC type
 - 2 RCBO 32amp 3pN-C 6.000A IΔn 0,03A AC type
 - 2 RCBO 63amp 3pN-C 6.000A IΔn adjustable
- Dimensions/Size (mm) : 550 x 600 x 495 (LxHxP), Poids/Weight : 38 kg

NOTES

RCCB = Interrupteur Différentiel / Residual Current Circuit Breaker

MCB = Disjoncteur Miniature Modulaire / Miniature Circuit Breaker

MCCB = Disjoncteur Magnéto Thermique à Boîtier Moulé / Molded Case Circuit Breaker

RCBO = Disjoncteur Différentiel contre les Surintensités (surcharge et court-circuit) / Residual Current Circuit Breaker with overcurrent protection

